

Symptom:

Das Upgrade auf die paedML43 wurde durchgeführt. Nun startet Apache nicht mehr. Damit funktioniert auch die Workstation- und Printersynchronisation nicht mehr.

Lösung:

- 1) Apache startet erst nach dem Austausch der conf-Dateien im Abschnitt 4.3.7
- 2) die in Kap. 4.3.7 beschriebenen Änderungen müssen in den genannten Dateien durchgeführt werden
- 3) in der ausgelieferten mod_info.conf wurde die Änderung vergessen, bitte auch noch durchführen
- 4) kontrollieren Sie über
`cd /etc/logrotate.d`
`logrotate -f apache2`
 ob der Befehl fehlerfrei durchläuft. Wenn nicht, kopieren Sie die Datei aus dem Anhang nach /etc/logrotate.d und führen den Befehl nochmals durch.
- 5) überprüfen Sie über
`systemctl status apache2`
 dass Apache läuft und führen Sie anschließend die Synchronisationen durch.